

Brady Sürücü Yükleme Kılavuzu

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Sorumluluk Reddi

Bu kullanım kılavuzu **Brady** Worldwide, Inc.'in (bundan sonra "**Brady**" olarak anılacaktır) malıdır ve önceden bildirilmeksizin zaman zaman revize edilebilir. **Brady** söz konusu tüm revizyonların size bildirilmesi sorumluluğunu reddeder.

Bu kılavuz, tüm hakları saklı olacak şekilde telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu kılavuzun hiçbir kısmı **Brady'nin** önceden yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz veya yeniden oluşturulamaz.

Bu belgenin hazırlanması aşamasında her türlü önlem alınmış olsa da, **Brady**; ihmalkarlık, kaza veya başka bir nedenden kaynaklanan hatalar, noksanlar veya beyanlar nedeniyle oluşan hiçbir kayıp veya hasardan dolayı hiç tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Ayrıca **Brady**, burada açıklanan herhangi bir ürün veya sistemin uygulanması veya kullanılmasından ve bu belgenin kullanımından kaynaklanan arızı ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. **Brady**, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere tüm garantileri reddeder.

Brady güvenilirliği, işlevi veya tasarımı iyileştirmek için işbu belgede belirtilen üründe veya sistemde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Ticari Markalar

Bu kılavuzda bahsedilen tüm marka veya ürün adları ilgili şirketlerin veya kuruluşların ticari markaları (™) veya tescilli ticari markalarıdır (®).

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Tüm Hakları Saklıdır.

Sürüm 4.x

Revizyon A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Teknik Destek

İletişim Bilgileri

Teknik yardım için şu adreslere giderek bölgesel Brady Teknik Destek ofisinizi bulun:

- **Kuzey ve Güney Amerika:** www.bradyid.com/techsupport
- **Avrupa:** www.bradyeurope.com/services
- **Asya Pasifik:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Avustralya:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latin Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Giriş

Etiket oluşturmak için Brady Workstation kullanılıyorsa sürücüler bilgisayara otomatik olarak yüklenir. LabelMark™ veya herhangi bir üçüncü taraf yazılım kullanılıyorsa sürücülerin manuel olarak yüklenmesi gerekir.

Bonjour makinenizde yüklü değilse ve yazıcınız tarafından destekleniyorsa kurulum sürecinin bir parçası olarak Bonjour da yüklenir.

İletişim Yapılandırması

Brady yazıcınızın yerleşik ağ özelliği varsa yazıcıyı Ethernet veya WiFi aracılığıyla ağ yazıcısı olarak ya da yerel yazıcı olarak (bilgisayarınıza USB kablosuyla fiziksel olarak bağlı biçimde) çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Yazıcıyı, ağ yazıcısı haline getirmek için ağlarınızı tanıyacak ve bu ağlarla çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Brady yazıcı sürücüleri, yazıcınızın kutusuyla birlikte gelen bir CD'de olabilir. Aksi takdirde, yazıcıları Brady'nin web sitelerinden indirebilirsiniz: www.bradyd.com veya www.bradyeurope.com.

Yazıcı sürücüsü yükleme işlemi için iki farklı yükleme senaryosu gerçekleştirilebilir:

- Ethernet veya WiFi yazdırma (ağ yazıcısı)
- Yalnızca USB sürücüsü (yerel yazıcı)

Ağ (WiFi veya Ethernet) Kurulumu


Yazdırma işlerini bilgisayardan yazıcıya ağ üzerinden göndermeyi düşünüyorsanız bu yükleme işlemini kullanın. Bu yükleme yönteminin kullanılabilmesi için yazıcının WiFi veya Ethernet desteği olmalıdır. Yazıcının bunu destekleyip desteklemediğinden emin değilseniz Kullanım Kılavuzu'nu kontrol edin.

Yazıcı ile birlikte bir yazıcı sürücüsü CD'si gelmediyse ve henüz sürücülerini Brady'nin web sitesinden indirmediyse lütfen şimdi sürücülerini indirin.

1. Yazıcı sürücüsü CD'sini bilgisayara takın veya indirdiğiniz yazıcı sürücüsüne çift tıklayın.
2. Açılır menüden **istenen dili** seçin ve **İleri**'ye tıklayın.



3. **Kur**'a tıklayın.



4. Yazıcı sürücülerini yüklemekte olduğunuz **yazıcı modelini** seçin ve **İleri**'ye tıklayın.




5. Gerekirse yazıcıyı çalıştırın.
6. **Kablosuz veya Ethernet ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyip **İleri**'ye tıklayın.




7. Yazıcının kullanım kılavuzunda yer alan ağ bağlantısını ayarlama talimatlarını uygulayın.
8. Yazıcı ve bilgisayarın aynı ağda olduklarını doğrulamak için aşağıda gösterilen bağlantı yönergelerine başvurun.

Yönlendirici kullanarak (ör. evde) bağlanma



Ethernet ağı kullanarak (ör. evde) bağlanma



9. **Ekrandaki talimatları** uygulayın ve sonra **İleri**'ye tıklayın.



Bonjour programı, ağ yazıcıları kurmak ve izlemek üzere tasarlanmıştır. Bonjour bilgisayarınızda zaten yüklüyse Bonjour yükleme ekranları gösterilmez. Windows için Bonjour yazdırma hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için *Bonjour Baskı Servisleri Yazılımı Kurulumu* ekranına tıklayın. Lisans Sözleşmesi ekranına geri dönmek için Geri'ye tıklayın.

10. Apple Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyup *Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum* seçeneğine ve ardından **İleri**'ye tıklayın.


The left screenshot shows the 'Kurulum' (Installation) step of the 'Bonjour Baskı Servisleri' (Bonjour Printing Services) setup wizard. The progress bar indicates step 4 of 5. The main content area displays the Apple License Agreement in Turkish, with a checkbox for 'Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum.' (I accept the terms of the license agreement). The right screenshot shows the 'Yapılandırma' (Configuration) step, with the progress bar at 25%. The main content area shows 'Bonjour Baskı Servisleri yazılımı kuruluyor...' (Bonjour Printing Services software is being installed...) and a progress bar.

11. Yazıcınız Bonjour'u destekliyorsa listeden **yazıcınızın adını** seçin ve **İleri**'ye tıklayın.

Not: Bilgisayar, yazıcıyla hem WiFi hem de Ethernet üzerinden iletişim kurabiliyorsa rastgele bir şekilde bu bağlantılardan birini seçer. WiFi veya Ethernet bağlantılarından birini belirtmek istiyorsanız sıradaki adıma geçin veya yazıcının istenmeyen arayüzle bağlantısını kesip 11. adıma geçin.

The screenshot shows the 'Kablosuz Ağ Ayarları' (Wireless Network Settings) step of the 'Bonjour Baskı Servisleri' (Bonjour Printing Services) setup wizard. The progress bar indicates step 3 of 5. The main content area shows a list of printer names to select from: 'S3100PGB311731021001' and 'BMP61PGM611616901003-124001mac'. A link at the bottom says 'Yazıcınızı göremiyorsanız? Manuel olarak eklemek için buraya tıklayın' (If you can't see your printer? Click here to add it manually).

12. Yazıcı Bonjour'u desteklemiyorsa ya da yazıcıyı manuel olarak eklemeyi seçtiyseniz yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını girip **İleri**'ye tıklayın.



BRADY v4.0
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Ağ Adresi Ayarları

1. Başlatma 2. Hazırlık 3. Yapılandırma 4. Kurulum 5. Son

Yazıcınızın IP adresini veya ana bilgisayar adını girin:
Yazıcınızın IP adresini bulmayla ilgili daha fazla bilgi için yazıcınızın kullanım kılavuzuna bakın.


*IP Adresi veya Ana Bilgisayar Adı:

* = Gerekli alanlar

Yardım Geri Sonraki İptal Et

13. En çok 12 alfanümerik karakter kullanarak yazıcı için bir **ad** girin ve **İleri**'ye tıklayın.

Not: Yazıcı adı, yalnızca sürücülerin yüklendiği bilgisayarda gösterilir.



BRADY v4.0
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Yazıcınızı Adlandırın

1. Başlatma 2. Hazırlık 3. Yapılandırma 4. Kurulum 5. Son

Yazınıza bu bilgisayardan görünecek şekilde bir kolay ad girin.

Yazıcı Adı:
S3100_

Not: Yalnızca alfanümerik karakter (örn; 0-9, A-Z, a-z) kullanabilirsiniz.

Yardım Geri Sonraki İptal Et

Yazıcı sürücüsü yüklenirken bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

14. Kurulum Tamamlandı Ekranında **Son**'a tıklayın.



Yalnızca USB Sürücüsü Kurulumu


ÖNEMLİ! Yazdırma işlerini bilgisayardan yazıcıya sadece bir USB kablosu kullanarak göndermeyi düşünüyorsanız bu yükleme işlemini kullanın.

Brady yazıcınızın yazıcı sürücüsünü yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı sürücüsü CD'sini bilgisayara takın veya indirdiğiniz yazıcı sürücüsüne çift tıklayın.
2. Açılır menüden **istenen dili** seçin ve **İleri**'ye tıklayın.




3. **Kur**'a tıklayın.



4. Kurulumla ilişkin **yazıcı modelini** seçin ve **İleri**'ye tıklayın.



5. Gerekirse yazıcıyı çalıştırın.
6. **Yalnızca USB kablosu kullanarak** seçeneğini belirleyin ve **İleri**'ye tıklayın.



7. **Ekrandaki talimatları** uygulayın ve sonra **İleri**'ye tıklayın.

Not: USB kablosu bağlandığında bir ileti görüntülenir. Yazıcı sürücüsü otomatik olarak yüklenir.

Yazıcı sürücüsü yüklenirken bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

8. Kurulum Tamamlandı Ekranında **Son**'a tıklayın.



USB Bağlantısı Başarısız

USB bağlantısı aşağıdaki nedenlerden dolayı başarısız olabilir:

- Yazıcı KAPALI.
- USB kablosu takılı değil.
- USB sürücüsünün yüklenmesi tamamlanmamış.

Yazıcı Durumu Başarısız

Yazıcı durumu Başarısız olarak gösterilirse:

1. Yazıcının AÇIK olduğundan emin olun.
2. Kablonun bağlantı noktasına doğru ve sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

VEYA

USB kablosunu bilgisayardan çıkarıp başka bir bağlantı noktasını deneyin.

3. Geri seçeneğine tıklayın ve tekrar deneyin.

