

Brady- ohjaimen asennusopas

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöohje on **Brady** Worldwide, Inc.:in omaisuutta (tästä lähtien viitattuna "**Brady**"), ja sitä voidaan muuttaa ajoittain ilman etukäteisilmoitusta. **Brady** kiistää kaikki sopimukset tällaisten mahdollisten muutosten tarjoamisesta käyttäjille.

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida tai jäljentää millään tavoin ilman etukäteen saatua **Bradyn** kirjallista suostumusta.

Vaikka tämä asiakirja on valmisteltu erittäin huolellisesti, **Brady** ei vastaa millekään osapuolelle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tässä asiakirjassa mahdollisesti olevista virheistä, puutteista tai väittämistä, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta, sattumasta tai jostakin muusta syystä. **Brady** ei myöskään vastaa tässä kuvattujen tuotteiden tai järjestelmien käytöstä aiheutuneista vahingoista tai tämän asiakirjan käytöstä aiheutuneista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. **Brady** kiistää kaikki takuut sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Brady pidättää oikeuden tehdä mihin tahansa tässä kuvattuun tuotteeseen tai järjestelmään luotettavuutta, toimintaa tai ulkoasua parantavia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit

Kaikki tässä käyttöohjeessa mainitut tavara- tai tuotemerkit ovat kyseisten yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä (™) tai rekisteröityjä tavaramerkkejä (®).

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 4.x

Tarkistusversio A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Tekninen tuki

Yhteystiedot

Teknistä tukea varten löydät paikallisen Bradyn teknisen tuen seuraavista osoitteista:

- **Pohjois- ja Etelä-Amerikka:** www.bradyid.com/techsupport
- **Eurooppa:** www.bradyeurope.com/services
- **Aasia ja Tyyni valtameri:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australia:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinalainen Amerikka:** www.bradylatinamerica.com

Johdanto

Jos tarroja luodaan Brady Workstation -ohjelman avulla, ohjaimet asennetaan tietokoneeseen automaattisesti. Jos käytössä on LabelMark™ tai jokin kolmannen osapuolen ohjelma, ohjaimet on asennettava käsin.

Jos Bonjour ei ole asennettuna tietokoneeseen ja jos tulostin tukee sitä, se asennetaan osana asennusprosessia.

Viestinnän määrittäminen

Jos Brady-tulostimessasi on sisäänrakennettu verkkotoiminto, voit määrittää tulostimen toimimaan verkkotulostimena Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta tai paikallistulostimena (fyysinen kytkentä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla). Jotta voisit määrittää tulostimen verkkotulostimeksi, sinun on määritettävä tulostin tunnistamaan käytössä oleva verkko ja toimimaan sen kanssa. Tulostimesi mukana voi olla toimitettu CD-levy, joka sisältää Brady-tulostinohjaimet; muussa tapauksessa ne voidaan hakea Bradyn internetsivustoilta: www.bradyid.com tai www.bradyeurope.com.

Tulostinohjaimen asennusohjelma tunnistaa kaksi eri asennusvaihtoehtoa:

- Ethernet- tai Wi-Fi-tulostus (verkkotulostin)
- Pelkkä USB-ohjain (paikallistulostin)

Verkko asennus (Wi-Fi tai Ethernet)


Käytä tätä asennusprosessia, jos aiot lähettää tulostustöitä tulostimeen tietokoneesta verkon kautta. Tätä asennustapaa varten tulostimessa on oltava Wi-Fi- tai Ethernet-tuki. Jos olet epävarma tulostimen ominaisuuksista, tarkista ne käyttöoppaasta.

Jos tulostimen mukana ei toimitettu ohjaimet sisältävää CD-levyä etkä ole vielä ladannut ohjaimia Bradyn internetsivustolta, tee se nyt.

1. Syötä CD-levy tietokoneeseen tai kaksoisnapsauta lataamaasi tulostinohjainta.
2. Valitse **haluamasi kieli** pudotusvalikosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

3. Napsauta **Asenna**.

4. Valitse **tulostinmalli**, jonka ohjaimet asennetaan, ja napsauta **Seuraava**.




5. Käynnistä tulostin tarvittaessa.
6. Valitse **Ethernet- tai langaton verkkoyhteys** ja napsauta **Seuraava**.




7. Noudata tulostimesi käyttöoppaan ohjeita verkkoyhteyden määrittämiseen.
8. Varmista alla olevien yhteyskaavioiden avulla, että tulostin ja tietokone ovat samassa verkossa.

Yhdistäminen reitittimen kautta (esim. kotona)



Yhdistäminen Ethernet-verkon kautta (esim. toimistossa)



9. Seuraa **näytön ohjeita** ja napsauta **Seuraava**.



Bonjour-ohjelman tarkoituksena on määrittää ja valvoa verkkotulostimia. Bonjour-asennusnäkyä ei näytetä, jos Bonjour on jo asennettuna tietokoneeseesi. Lisätietoa Bonjour-tulostuspalveluista Windowsille saat napsauttamalla *Asennetaan Bonjour Print Services -ohjelmistoa* -näkyssä olevaa linkkiä. Napsauta Takaisin palataksesi käyttöoikeussopimusnäyttöön.

10. Lue Applen ohjelmistolisenssisopimus, napsauta *Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot* ja jatka napsauttamalla **Seuraava**.

The left screenshot shows the 'Asennus' step of the installation wizard. It includes a progress bar with steps: 1. Käynnistä, 2. Valmistelut, 3. Määrittäykset, 4. Asennus, 5. Lopeta. The main text says: 'Bonjour Print Services asennetaan seuraavassa vaiheessa, jotta voit asentaa verkkotulostimen ja tarkkailla sitä.' Below this, it says 'Lisätietoja on kohdassa [Bonjour Print Services Windowsille](#).' Then, 'Käyttöoikeussopimus' is shown with a scrollable list of terms in Finnish, including 'APPLE INC. OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS BONJOUR-TULOSTUSPALVELUILLE WINDOWSISSA YHDEN KÄYTTÄJÄN LISENSSI'. At the bottom, there is a checkbox 'Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot.' and buttons 'Ohje', 'Takaisin', 'Seuraava', and 'Peruuta'.


The right screenshot shows the same wizard but with the progress bar at 23%. The text says 'Asennetaan Bonjour Print Services -ohjelmistoa... 23 %' and 'Odota, että Bonjour asennetaan.' Below the progress bar is a visual representation of the progress. The same buttons are at the bottom.

11. Jos tulostimessasi on Bonjour-tuki, valitse luettelosta **tulostimesi nimi** ja napsauta **Seuraava**.

Huomautus: Jos tietokone pystyy viestimään tulostimen kanssa sekä Wi-Fi- että Ethernet-yhteyksillä, se valitsee vaihtoehdoista satunnaisesti. Jos haluat valita yhteystyyppin – Wi-Fi tai Ethernet – *joko* jatka seuraavaan vaiheeseen *tai* irrota tulostin ei-toivotusta yhteydestä ja siirry vaiheeseen 11.

The screenshot shows the 'Langallisen verkon asetukset' (Wireless network settings) screen. It has the same progress bar as the previous screens. The main text says 'Valitse tulostimen nimi:' and 'Katso tulostimen käyttöoppaasta lisätietoja siitä, miten löydät tulostimen nimen.' Below this is a scrollable list of printer names: 'S3100PGB311731021001' and 'BMP61PGM611616901003-124001mac'. At the bottom, there is a link: 'Etkö näe tulostinta? Lisää manuaalisesti napsauttamalla tästä' and buttons 'Ohje', 'Takaisin', 'Seuraava', and 'Peruuta'.

12. Jos tulostimessa ei ole Bonjour-tukea tai jos päätit lisätä tulostimen manuaalisesti, kirjoita tulostimen IP-osoite *tai* isäntänimi ja valitse **Seuraava**.



BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Verkko-osoiteasetukset

1. Käynnistä 2. Valmistelut 3. Määrittäykset 4. Asennus 5. Lopeta

Kirjoita tulostimen IP-osoite tai isäntänimi:
Katso tulostimen käyttöoppaasta lisätietoja siitä, miten löydät tulostimen IP-osoitteen.


*IP-osoite tai isäntänimi:

* = Pakolliset kentät

Ohje Takaisin Seuraava Peruuta

13. Syötä tulostimelle enintään 12 merkkiä pitkä **nimi** ja napsauta **Seuraava**.

Huomautus: Tulostimen nimi näkyy vain sillä tietokoneella, jolle ohjaimet asennetaan.



BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Nimeä tulostin

1. Käynnistä 2. Valmistelut 3. Määrittäykset 4. Asennus 5. Lopeta

Anna tulostimen nimi sellaisena kuin se näkyy tässä tietokoneessa.


Tulostimen nimi:
S3100

Huomautus: Voit käyttää ainoastaan aakkos-numeerisia merkkejä (esim. 0-9, A-Z, a-z).

Ohje Takaisin Seuraava Peruuta

Kun kirjoitinohjainta asennetaan, ruudulla näytetään etenemispalkki.

14. Napsauta Asennus valmis -näkylässä **Lopeta**.




Vain USB-ohjaimen asennus

TÄRKEÄÄ! Käytä tätä asennusprosessia, jos aiot lähettää tulostustöitä tulostimeen tietokoneesta ainoastaan USB-kaapelin kautta.


Asenna Brady-tulostimesi tulostinohjain seuraavalla tavalla:

1. Syötä CD-levy tietokoneeseen tai kaksoisnapsauta lataamaasi tulostinohjainta.
2. Valitse **haluamasi kieli** pudotusvalikosta ja napsauta sitten **Seuraava**.



The screenshot shows the 'Valitse kieli' (Select language) screen of the Brady software installation. At the top, the Brady logo and version 'v4.0' are visible. Below the title, a progress bar shows five steps: 1. Käynnistä (highlighted), 2. Valmistelut, 3. Määritykset, 4. Asennus, and 5. Lopeta. The main text asks 'Aloita asennus valitsemalla kieli:' (Start installation by selecting a language:). Below this is a dropdown menu with 'Suomi' selected. At the bottom, there are three buttons: 'Ohje' (Help), 'Seuraava' (Next), and 'Peruuta' (Cancel).

3. Napsauta **Asenna**.



The screenshot shows the 'Brady-tulostimen asennus' (Brady printer installation) screen. The layout is similar to the previous screen, with the Brady logo and version 'v4.0' at the top. The progress bar shows the same five steps. The main text says 'Aloita Brady-tulostimen asennus napsauttamalla "Asenna".' (Start Brady printer installation by clicking "Asenna"). Below this, it lists the steps: 'Seuraaviin vaiheisiin voi kuulua seuraavat:' (The following steps may include:). Two bullet points follow: 'USB-ohjainta asennetaan' (USB controller is installed) and 'Tulostimen ja verkon asetusten määrittäminen' (Configuring printer and network settings). A red note at the bottom states: 'Huomautus: Tarkista, että USB-kaapeli ei ole kytketty tulostimeen, ennen kuin napsautat "Asenna".' (Note: Check that the USB cable is not connected to the printer before you click "Asenna"). At the bottom, there are four buttons: 'Ohje' (Help), 'Takaisin' (Back), 'Asenna' (Install), and 'Peruuta' (Cancel).

4. Valitse asennettava **tulostinmalli** ja napsauta **Seuraava**.



5. Käynnistä tulostin tarvittaessa.
6. Valitse **Vain käyttäen USB-kaapelia** ja napsauta **Seuraava**.




7. Seuraa **näytön ohjeita** ja napsauta **Seuraava**.

Huomautus: Kun USB-kaapeli on kytketty, näytölle ilmestyy viesti. Tulostinohjain asennetaan automaattisesti.

Kun kirjoitinohjainta asennetaan, ruudulla näytetään etenemispalkki.

8. Napsauta Asennus valmis -näkylässä **Lopeta**.



USB-yhteys epäonnistui

USB-yhteys voi epäonnistua seuraavista syistä:

- Tulostimeen ei ole kytketty virtaa.
- USB-kaapelia ei kytketty.
- USB-ohjaimen asennus ei ole valmis.

Kirjoittimen tila epäonnistui

Jos tulostimen tila ilmoittaa Epäonnistui:

1. Varmista, että tulostin on päällä.
2. Tarkista, että kaapeli on kytketty porttiin tukevasti ja oikein.

TAI

Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja kokeile toista porttia.

3. Napsauta Takaisin ja yritä uudelleen.

